

Valigia amplificata digitale 145W MA-505



Sistema brevettato dal design ergonomico con eccellenti caratteristiche tecniche e sonore. Pratica maniglia retraibile per un agevole trasporto. Alta efficienza e qualità sonora con 145W di potenza con amplificatore in classe D. Possibilità di includere due radiomicrofoni (opzionali) Batterie al Litio e caricabatterie interno con autonomia di oltre 8 ore con sole 4 ore di ricarica totale. Registratore/Lettore CD/MP3 (opzionali) 2 Ingressi per microfono a filo - Ingresso linea - Uscita linea supplementare - Toni - Bluetooth integrato Possibilità di posizionamento su stand elevatore.



Caratteristiche Tecniche

Potenza	145W
Amplificatore	Classe D
Sensibilità	91dB (max 109dB)
T.H.D.	< 1%
Risposta in Freq.	50Hz – 18KHz
Altoparlanti	8” Woofer; 1” Tweeter
Diffusione	H:80° - V:60°
Audio IN	1x Mic XLR-F; 1x Mic Jack 6,3;
Audio OUT	1x Line RCA
Ricevitori Radiomic.	Max 2 (<i>MRM-70/2 Opzionale</i>)
Trasmettitori	Impugn. (<i>ACT30H Opz.</i>) / Belt Pack c/Mic. Lavalier/Arch. (<i>ACT30T Opz.</i>)
Conessioni	Bluetooth
CD/MP3/USB	SI (<i>CDM-2 Opzionale</i>)
Ponte radio	SI (<i>MT-91 Opzionale</i>)
Controlli	Volumi; Toni; Voice Priority; Echo (<i>solo su radiomic.</i>)
Alimentazione	AC: 100-240Vac con alimentatore Switching (<i>Consumo max 220W</i>) DC: 24-32Vdc Batterie: 2x 12V/4,5Ah
Tempo di ricarica	8h
Autonomia	> 6h
Indicatore batteria	4 livelli (25% / 50% / 75% / 100%)
Dimensioni e Peso	285(L) x 400(H) x 225(P) mm – 8,5 Kg