

Sistema processionale 40W SPP-520



Sistema processionale in alluminio anodizzato con amplificatore digitale e radiomicrofono professionale Sennheiser a scansione automatica di frequenze libere tra 2.000 disponibili per garantire la massima affidabilità. Elevata autonomia fino a 7h con batterie ricaricabili al Ni-Mh da 4.5Ah. Porta USB per file MP3. Possibilità di sostituire le trombe con 02 diffusori a colonna per una ancora maggiore eccellente qualità timbrica.



Caratteristiche Tecniche

Potenza	2x 20W
Amplificatore	Classe D
Batteria	14,4V/4,5Ah Ni-Mh
Antilarsen	Integrato
Altoparlanti	2x Trombe
Audio IN	MIC., AUX, USB, Battery Charge/Batteria esterna
Audio OUT	Pre-OUT, 2x Linea trombe/diffusori
Radiomicrofono	Radiomic. Sennheiser a scansione auto di freq. Libere tra oltre 2.000
Trasmettitori	Impugn. (ACT32H Opz.) / Belt Pack c/Mic. Lavalier/Arch. (ACT32T Opz.)
Potenza Trasmettitore	30/50mW selezionabili
Regolazioni	Vol. Radiomicrofono; Vol. Microfono.; Vol. MP3; Vol. AUX-IN; Toni Alti, Medi, Bassi; Equalizzazioni; Antilarsen On/Off; Contrasto LCD
Autonomia	6h circa
Dimensioni e Peso	1045(H) x 83(L) x 40(P) mm – 5 Kg
Dotazioni	Radiomic.; Mic. a filo; 2x Trombe; Cinta, Caricabatterie; Tubo di sostegno
Accessori Opz.	Radiomic. Supplementare; Stativo in alluminio; Borsa