

## Valigia amplificata digitale 50W MA-100



Brevettato e realizzato per liberare l'utente dai cavi di collegamento, migliorando così la portabilità. Destinato a tutte le applicazioni Public Address, è dotato di una pratica tracolla e di una comoda maniglia per il trasporto; può essere montato su uno stand da pavimento o semplicemente appoggiato sul tavolo. Contiene una batteria ricaricabile in Litio Polimero da 2,6Ah e un caricabatteria automatico in grado di assicurare 10 ore di funzionamento con solo 4 ore di ricarica. Amplificazione portatile 50W a batteria e corrente con Lettore Registratore MP3 su porta USB - Radiomicrofono ACT UHF 16 canali - Ingresso Linea - Ingresso Mic - Linea Out - Pulsante con sirena per allarme emergenza -



## Caratteristiche Tecniche

<b>Potenza</b>	50W
<b>Amplificatore</b>	Classe D
<b>Sensibilità</b>	90dB (max 102dB)
<b>T.H.D.</b>	< 1%
<b>Risposta in Freq.</b>	50Hz – 18KHz
<b>Altoparlanti</b>	5" Larga banda ad alta efficienza
<b>Audio IN</b>	1x Mic Jack 6,3mm; 1x Line-IN Jack 3,5mm
<b>Audio OUT</b>	1x Line-OUT Jack 3,5mm
<b>Ricevitori Radiomic.</b>	1 (MA-100SUB); 2 (MA-100DUB)
<b>Trasmettitori</b>	Impugn. (ACT32H Opz.) / Belt Pack c/Mic. Lavalier/Arch. (ACT32T Opz.)
<b>Connessioni</b>	Bluetooth; Porta USB 2.0
<b>Controlli</b>	Volumi; Toni; Lettore MP3 su porta USB
<b>Alimentazione</b>	AC: 100-240Vac con alimentatore Switching (Consumo max 60W) DC: 14,8V Batteria: 1x 14,8V/2,6Ah litio
<b>Tempo di ricarica</b>	4h
<b>Autonomia</b>	12h (MA-100SUB) – 10h (MA-100DUB)
<b>Indicatore batteria</b>	4 livelli (25% / 50% / 75% / 100%)
<b>Dimensioni e Peso</b>	135(L) x 144(H) x 240(P)mm – 1,8Kg (MA-100SUB)/1,9Kg (MA-100DUB)
<b>Versioni disponibili</b>	MA-100SUB (1x Radiomicrofono); MA-100DUB (2x Radiomicrofoni)